



SERVICE INFO – INA 0026



Замяна на ролката за ремък

на генератор 535 0117 10 с механизъм за свободен ход на генератор 535 0105 10

Производители: Dacia, Renault

Номер по LuK AS
(стария): 535 0117 10

Номер по LuK AS
(нов): 535 0105 10

OE номер:
Renault 77 00 110 616

Генератор #: 82 00 323 137



Снимка 1: 535 0117 10

Ремъчната ролка за генератор 535 0117 10 (снимка 1) вече не се предлага и е заменена с механизъм за свободен ход на генератор 535 0105 10 (снимка 2).



Снимка 2: 535 0105 10

Справочно съдържание от INA:


1 x Механизъм за свободен ход на генератор
1 x Покриваща капачка

Шефлер България ООД

бул. Дондуков 62А, 1504 София, България
Тел.: +359 2 946 3900
aftermarket.bg@schaeffler.com
<https://aftermarket.schaeffler.bg>



Снимка 3: Изглед на смяната



Снимка 4: Преглед на специалните инструменти

- a. 400 0235 10 (Торкс, къс)
- b. 400 0201 10 (Торкс, стандартен)
- c. 400 0200 10 (Многогълна глава, стандартен)
- d. 400 0234 10 (Многогълна глава, къс)

Бележка по монтажа:

1. Разхлабете обтегача и свалете V-образния клиновиден ремък
2. Проверете всички компоненти за задвижване на ремъка – сменете повредените компоненти
3. Свалете оригиналната ролка за ремъка от генератора (виж снимка 3)
4. Монтирайте механизъм за свободен ход на генератор 535 0105 10 със съответния специализиран инструмент (виж снимка 4)
5. Монтирайте капачката за уплътнение на механизма за свободен ход на генератор – убедете се, че тя ляга правилно и приляга плътно!
6. Монтирайте V-образния клиновиден ремък

Важно:

Отказът на ремъчна ролка на генератора може да повлияе на ремъка за основно задвижване и да причини скъпо струващи повреди на двигателя.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

INA 0026